

Tarkastuslaitosten tarkastuspäätökset sekä kriteerit vakavissa puutteissa

Tukes ja tarkastuslaitokset (Oy Alarm Control Alco Ab, DEKRA Industrial Oy, Inspecta Tarkastus Oy, Enitest Oy) ovat yhdessä päivittäneet ja yhdenmukaistaneet sammutus- ja paloilmoitinlaitteistojen tarkastuspäätöksiä. Tarkastuspäätökset ovat seuraavat:

- Laitteisto täyttää sille asetetut vaatimukset.
- Laitteisto täyttää sille asetetut vaatimukset, kun havaitut puutteet on korjattu.
- Laitteisto ei täytä sille asetettuja vaatimuksia.

Tarkastuspäätökset otetaan käyttöön 1.1.2025

Sammutus- ja paloilmoitinlaitteistojen yleisimmät vakavat puutteet ovat seuraavat:

Vakavat puutteet, sammutuslaitteistot:

- Puute vaarantaa henkilöturvallisuuden suojatussa kohteessa.
- Puute estää sammutuslaitteiston toiminnan.
- Puute vaarantaa vakavasti sammutuslaitteiston sammutuskyvyn.
- Rakennusluvassa ja suunnitteluasiakirjoissa asetetut laitteistoa koskevat vaatimukset eivät täyty.
- Paloilmoittimen vika- ja paloilmoitus ei välity hätäkeskukseen
- Sammutuslaitteiston palotieto ei välity paloilmoittimelle
- Sammutuslaitteiston palotieto ei välity paloilmoittimelle omana paloryhmänä
- Sammutuslaitteiston palotiedon vikavalvonta ei toimi jatkuvasti 24/7 valvottuun paikkaan
- Sammutuslaitteiston pumppujen CEA teknisen ohjeen tai standardin mukaiset hälytykset eivät toimi jatkuvasti 24/7 valvottuun paikkaan (yksi tai useampi)
- Vikahälytykset vioista, jotka estävät tai vaarantavat sammutuslaitteiston toiminnan eivät välity jatkuvasti 24/7 valvottuun paikkaan (esim. sammutuslaitteiston laukaisuvika).

Vakavat puutteet, paloilmoitinlaitteistot:

- Siirtoyhteys ei toimi tarkoitetulla tavalla.
- Asennustyöt ovat keskeneräiset. Esimerkiksi kokonainen paloryhmä on asentamatta tai kokonainen paloryhmä ei ole toimintakunnossa.
- Paloturvallisuuden kannalta merkittävässä paikassa oleva ilmainen tai kokonainen paloryhmä ei anna ilmoitusta.
- Ilmoituksen paikantaminen ei onnistu.
- Laitteistossa on laitteita, jotka eivät ole yhteensopivia.
- Laitteisto on ohjelmoitu tai asennettu niin, että laitteisto ei toimi asianmukaisesti ja luotettavasti.

- Asennustodistus ei vastaa kohteen mukaista laitteistoa.
- Rakennusluvassa ja suunnitteluasiakirjoissa asetetut laitteistoa koskevat vaatimukset eivät täyty.
- Laitteiston kunnossapidon puute on aiheuttanut sen, että laitteisto ei enää täytä vaatimuksia.
- Paloilmoittimen ohjaama kuulutusjärjestelmä ei toimi suunnitellulla tavalla
 - Palohälytys ei aktivoi kuulutusjärjestelmää (järjestelmä ei toimi tai keskeneräinen, käyttöluokka 4).
 - Vuorottelu palokellojen ja turvakuulutusjärjestelmän osalta (käyttöluokka 4). Käyttöluokassa 4 alueella on vuorottelu toiminto käytössä, on vakavapuute (mikäli kiinteistössä on käytössä luokat 3 ja 4 on vuorottelu toimittava luokan 3 alueella).
 - Varakäynti akustoa tai varavoimakonetta ei ole (käyttöluokka 4).
 - Turvakuulutusjärjestelmä aktivoi väärän "tiedotteen" (käyttöluokat 3 ja 4).
 - Luokassa 3 vuorottelu ei toimi (esim hälyttimet ja äänentoiston vuorottelu ei aktivoidu uudelleen tai keskeytyy).

Jos tarkastuslaitos varmennustarkastuksessa toteaa laitteistossa vakavia puutteita tai jos laitteiston asentaminen on niin keskeneräinen, ettei laitteiston toimintakunnosta voida varmistua, tarkastuslaitos keskeyttää tarkastuksen.

Jos tarkastuslaitos määräaikaistarkastuksessa toteaa laitteiston toimintakuntoon, käytettävyyteen tai luotettavuuteen vaikuttavia vakavia puutteita, tarkastuslaitoksen on määrättävä laitteisto tarkastettavaksi uudelleen.

Laitteiston haltijan on tilattava uusintatarkastus kolmen kuukauden kuluessa tarkastusmääräyksen antamisesta.

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava tarkastuksessa havaitsemistaan vakavista puutteista ja uusintatarkastuksen määräämisestä pelastusviranomaiselle.